

Digital 382



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

122421 Digital 382 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie
- Wandhalter mit Montagematerial
- Codierstecker

Merkmale

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)



Technische Daten

• Gehäusetyp: Mini

• Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2

· Kanäle: 2

Antenne: integriertFunkfrequenz: 433 MHzFunktechnologie: Multi-Bit

• Funkcodierung: Marantec

• Kommunikationsrichtung: unidirektional

• Farbe: RAL 7011

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.)[°F]: 140

• Batterietyp: CR2032, 3 V

· Batterieanzahl: 1

• Breite [mm]: 39

• Höhe [mm]: 86

• Tiefe [mm]: 12

• Gewicht [kg]: 0,02

• Verpackungsbreite: 56

• Verpackungshöhe: 52

• Verpackungstiefe/-länge: 101

• Verpackungsgewicht: 0,08

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434003817

Zolltarifnummer: 85269200Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

140224 Wandhalter Mini für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 5 Stück

Vorgänger



Artikel-Nr. Beschreibung Abkündigung

Digital 382 (MFZ) 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-

Codierung (nur kompatibel zu baugleichen Handsendern und Empfängern RCLXX, RCUXX und CS-Funk mit MFZ-Codierung) 123539