

Digital 382 (MFZ)



Article

N° d'article	Description
123539	Digital 382 (MFZ) Émetteur radio portable à 2 canaux, unidirectionnel, 433 MHz Multi-Bit, codage MFZ (uniquement compatible avec les émetteurs et récepteurs RCLXX, RCUXXX et CS-Funk de même type avec codage MFZ)

Contenu de la livraison

- Émetteur portable avec pile
- Support mural avec matériel de montage
- Fiche de codage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 2 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Œillet pour la fixation à un trousseau de clés ou à un cordon
- Copie aisée et directe d'une touche de télécommande sur une autre télécommande grâce à des contacts enfichables

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur Multi-Bit correspondant)

Données techniques

- Type de boîtier: Mini
- Nombre de boutons programmables: 2
- Canaux: 2
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 433 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: MFZ
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Couleur: RAL 7011 RAL 5018
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 39
- Hauteur [mm]: 86
- Profondeur [mm]: 12
- Poids [kg]: 0,02
- Largeur de l'emballage: 56
- Hauteur de l'emballage: 52
- Profondeur/longueur de l'emballage: 101
- Poids de l'emballage: 0,06
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434004197
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Accessoires

N° d'article	Description
140224	Support mural Mini Pour émetteurs portables Digital 564, 663, 382 et 384, 5 pièces

Successeur

N° d'article	Description	Lancement sur le marché
122421	Digital 382 Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 433 MHz Multi-Bit	2016-10-04