

Digital 518



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
123062	Digital 518 999-Kanal Multi-Handsender mit Richtungstasten, unidirektional, 868 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie

Merkmale

Merkmale

- 999 Kanäle zur freien Belegung
- Bedienung durch Eingabe der Kanal-Nummer und drücken einer Richtungstaste (AUF/STOP/ZU)
- Anzeige durch LC-Display
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

Technische Daten

- Gehäusotyp: Maxi
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 999
- Kanäle: 999
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: LY7P (Titangrau metallic)
- Temperatur (min.) [°C]: 0
- Temperatur (max.) [°C]: 50
- Temperatur (min./max.) [°C]: 0/50
- Temperatur (min.) [°F]: 32
- Temperatur (max.) [°F]: 122
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 60
- Höhe [mm]: 150
- Tiefe [mm]: 22
- Gewicht [kg]: 0,11
- Verpackungsbreite: 79
- Verpackungshöhe: 45
- Verpackungstiefe/-länge: 198
- Verpackungsgewicht: 0,135
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434004111
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
72819	Wandhalter Multi für Multi-Handsender Digital 517, 518, 317 und 318