

Digital 317



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
88990	Digital 317 999-Kanal Multi-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie
- Codierkabel

Merkmale

Merkmale

- 999 Kanäle zur freien Belegung
- Bedienung durch Eingabe der Kanal-Nummer und Drücken der Entertaste (IMPULS)
- Anzeige durch LC-Display
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

Technische Daten

- Gehäusotyp: Maxi
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 999
- Kanäle: 999
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: LY7P (Titangrau metallic)
- Temperatur (min.) [°C]: 0
- Temperatur (max.) [°C]: 50
- Temperatur (min./max.) [°C]: 0/50
- Temperatur (min.) [°F]: 32
- Temperatur (max.) [°F]: 122
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 60
- Höhe [mm]: 150
- Tiefe [mm]: 22
- Gewicht [kg]: 0,11
- Verpackungsbreite: 79
- Verpackungshöhe: 45
- Verpackungstiefe/-länge: 196
- Verpackungsgewicht: 0,154
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000441
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
72819	Wandhalter Multi für Multi-Handsender Digital 517, 518, 317 und 318

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
89154	Digital 317	2023-06-12