

# Digital 318



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
89000	<b>Digital 318</b> 999-Kanal Multi-Handsender mit Richtungstasten, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit

## Lieferumfang

---

- Handsender mit Batterie
- Codierkabel

## Merkmale

---

### Merkmale

- 999 Kanäle zur freien Belegung
- Bedienung durch Eingabe der Kanal-Nummer und drücken einer Richtungstaste (AUF/STOP/ZU)
- Anzeige durch LC-Display
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

## Verwendung

---

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

## Technische Daten

---

- Gehäusotyp: Maxi
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 999
- Kanäle: 999
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 433 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: LY7P (Titangrau metallic)
- Temperatur (min.) [°C]: 0
- Temperatur (max.) [°C]: 50
- Temperatur (min./max.) [°C]: 0/50
- Temperatur (min.) [°F]: 32
- Temperatur (max.) [°F]: 122
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 60
- Höhe [mm]: 150
- Tiefe [mm]: 22
- Gewicht [kg]: 0,11
- Verpackungsbreite: 79
- Verpackungshöhe: 43
- Verpackungstiefe/-länge: 196
- Verpackungsgewicht: 0,147
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000458
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

## Zubehör

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
72819	<b>Wandhalter Multi</b> für Multi-Handsender Digital 517, 518, 317 und 318

## Vorgänger

---

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
89151	<b>Digital 318 (MFZ)</b> 999-Kanal Multi-Handsender mit Richtungstasten, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung (nur kompatibel zu baugleichen Handsendern und Empfängern RCLXX, RCUXX und CS-Funk mit MFZ-Codierung)	