

Digital 371 Umrüstset



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
78073	Digital 371 Umrüstset bestehend aus Digital 371 EU (Typ F) und Digital 384, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Digital 371 Steckdosenempfänger mit Schuko-Stecker/-buchse Typ F und Verbindungskabel, 1.500 mm
- Digital 384 Mini-Handsender 4-Kanal mit Batterie, Wandhalter mit Montagematerial und Codierstecker

Merkmale

Digital 371

Merkmale

- 1 Kanal zur freien Belegung
- 1 potentialfreier Relaiskontakt zum Schalten eines elektrischen Geräts, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS-Funktion
- Stromversorgung über die Netzsteckdose des Antriebs ohne sie zu blockieren
- Einfaches Umrüsten von Fremdantrieben auf Marantec-Handsender oder zum Wechsel der Funkfrequenz

Digital 384

Merkmale

- 4 Funktionstasten zur freien Belegung

- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Verwendung

Digital 371

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Digital 384

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

Technische Daten

Digital 371

- Kanäle: 1
- Anzahl Speicherplätze: 1
- Antenne: Drahtantenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Anschlussart: steckbar
- Kontaktart: 1 NO
- Ausgänge:
1 potentialfreier Relaiskontakt (NO)
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL 9003
- Temperatur (min.) [°C]: -10
- Temperatur (max.) [°C]: 40
- Temperatur (min./max.) [°C]: -10/40
- Temperatur (min.) [°F]: 14
- Temperatur (max.) [°F]: 104
- Betriebsspannung [V]: 230 V/1~
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom
- Nennstrom [A]: 0,03
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 6,9 W
- Kontaktbelastung (max.):
24 V-DC/1A

- Breite [mm]: 50
- Höhe [mm]: 120
- Tiefe [mm]: 75
- Verpackungsbreite: 87
- Verpackungshöhe: 87
- Verpackungstiefe/-länge: 132
- Verpackungsgewicht: 0,224
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000120
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Digital 384

- Gehäusotyp: Mini
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 4
- Kanäle: 4
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 7011 RAL 7016
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 86
- Tiefe [mm]: 12
- Gewicht [kg]: 0,02
- Verpackungsbreite: 56
- Verpackungshöhe: 52
- Verpackungstiefe/-länge: 101
- Verpackungsgewicht: 0,067
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434003916
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre