


LZR-I110



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
148656	LZR-I110 Laser-Bewegungsmelder und Absicherungssensor für Vertikaltore, 5,0x5,0 m vertikales Erfassungsfeld, weiß, mit 10 m Kabel

Lieferumfang

- Absicherungssensor
- Anschlusskabel, 10.000 mm

Merkmale

Merkmale

- Berührungsloser Schutz von Tor, Personen oder Objekten durch Anwesenheitserkennung im Vorraum des Tores
- Bei Montage eines Geräts jeweils auf der Innen- und Außenseite ist eine Nutzung als E-Einrichtung zur Absicherung des Tores möglich
- 2 virtuelle Zugtaster zur Öffnung des Tores programmierbar

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate. Ein zusätzliches Netzteil zur Spannungsversorgung wird bei vielen Steuerungen benötigt

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:
1 Testeingang
- Ausgänge:
2 potentialfreie Relaiskontakte
- Sensoren: Laser
- Wellenlänge [nm]: 905
- Schutzart: IP65
- Farbe: weiß
- Temperatur (min.) [°C]: -30
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -30/60
- Temperatur (min.) [°F]: -22
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Erfassungsfeld Laser (BxL max.) [m]: 5x5
- Betriebsspannung [V]: 10-35 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 5 W
- Kontaktbelastung (max.):
48 VA/30 W
- Breite [mm]: 125
- Höhe [mm]: 84
- Tiefe [mm]: 93
- Verpackungsbreite: 203
- Verpackungshöhe: 120
- Verpackungstiefe/-länge: 206
- Verpackungsgewicht: 1,04
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434012222
- Zolltarifnummer: 85261000
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
166258	Montagewinkel Montagewinkel für Wand- oder Deckenmontage für Laserscanner LZR
184827	Netzteil 24 V-DC/2,5 A 2 Ausgänge, Hutschienen-Montage
184828	Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse 2 Ausgänge, im CS-Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker
148657	Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung zum Einstellen von Radar-Bewegungsmeldern und Laserscannern

Technische Zeichnungen

