

Digital 564



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
101106	Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie
- Wandhalter mit Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 4 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

Technische Daten

- Gehäusotyp: Mini
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 4
- Kanäle: 4
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 9005 RAL 9016
- Temperatur (min.)[°C]: -20
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur (min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 92
- Tiefe [mm]: 12
- Gewicht [kg]: 0,04
- Verpackungsbreite: 56
- Verpackungshöhe: 52
- Verpackungstiefe/-länge: 101
- Verpackungsgewicht: 0,114
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000892
- Zolltarifnummer: 85269200
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
140224	Wandhalter Mini für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 5 Stück

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
123587	Digital 384 (MFZ)	2023-06-12
160383	Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 10er-Set	2024-01-19
160390	Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 25er-Set	2024-01-19

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
160397	Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 50er-Set	2024-01-18