

Digital 384



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
122459	Digital 384 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie
- Wandhalter mit Montagematerial
- Codierstecker

Merkmale

Merkmale

- 4 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

Technische Daten

- Gehäusetyp: Mini
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 4
- Kanäle: 4
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 7011 RAL 7016
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 86
- Tiefe [mm]: 12
- Gewicht [kg]: 0,02
- Verpackungsbreite: 56
- Verpackungshöhe: 52
- Verpackungstiefe/-länge: 101
- Verpackungsgewicht: 0,067
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434003916
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
140224	Wandhalter Mini für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 5 Stück

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
123587	Digital 384 (MFZ)	2023-06-12
160381	Digital 384 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 10er-Set	2024-01-18

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
160388	Digital 384 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 25er-Set	2024-01-19
160395	Digital 384 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 50er-Set	2024-01-19