

# Digital 384



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
122459	Digital 384 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

## Lieferumfang

- Handsender mit Batterie
- Wandhalter mit Montagematerial
- Codierstecker

## Merkmale

### Merkmale

- 4 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakte

## Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

## Technische Daten

---

- Gehäusetyp: Mini
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 4
- Kanäle: 4
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 7011 RAL 7016
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 60
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 86
- Tiefe [mm]: 12
- Gewicht [kg]: 0,02
- Verpackungsbreite: 56
- Verpackungshöhe: 52
- Verpackungstiefe/-länge: 101
- Verpackungsgewicht: 0,067
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434003916
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

## Zubehör

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
140224	<b>Wandhalter Mini</b> für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 5 Stück

## Vorgänger

---

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
123587	<b>Digital 384 (MFZ)</b>	2023-06-12
160381	<b>Digital 384</b> 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 10er-Set	2024-01-18

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
160388	<b>Digital 384</b> 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 25er-Set	2024-01-19
160395	<b>Digital 384</b> 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 50er-Set	2024-01-19