

Digital 318



Article

| N° d'article | Description |
|--------------|--|
| 89000 | Digital 318 Émetteur portable ; à 999 canaux avec touches directionnelles, unidirectionnel, 433 MHz Multi-Bit |

Contenu de la livraison

- Émetteur portable avec pile
- Câble de codage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 999 canaux à attribuer librement
- Commande en entrant le numéro de canal et en appuyant sur une touche de direction (OUVERTURE/STOP/ FERMETURE)
- Affichage par écran LCD
- Copie aisée et directe d'une touche de télécommande sur une autre télécommande grâce à des contacts enfichables

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur Multi-Bit correspondant)

Données techniques

- Type de boîtier: Maxi
- Nombre de boutons programmables: 999
- Canaux: 999
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 433 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Couleur: LY7P (gris titane métallisé)
- Température (min.)[°C]: 0
- Températures (max.)[°C]: 50
- Température (min./max.)[°C]: 0/50
- Température (min.)[°F]: 32
- Température (max.)[°F]: 122
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 60
- Hauteur [mm]: 150
- Profondeur [mm]: 22
- Poids [kg]: 0,11
- Largeur de l'emballage: 79
- Hauteur de l'emballage: 43
- Profondeur/longueur de l'emballage: 196
- Poids de l'emballage: 0,147
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000458
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Accessoires

| N° d'article | Description |
|--------------|--|
| 72819 | Support mural Multi Pour émetteurs portables 517, 518, 317 et 318 |

Prédécesseur

| N° d'article | Description |
|--------------|---|
| 89151 | Digital 318 (MFZ) émetteur portable à 999 canaux avec touches de direction, unidirectionnel, 433 MHz Multi-Bit, codage MFZ (uniquement compatible avec les émetteurs portables et les récepteurs de même type RCLXX, RCUXX et CS-Funk avec codage MFZ) |