

Digital 382



Article

N° d'article

Description

122421

Digital 382 Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 433 MHz Multi-Bit

Contenu de la livraison

- Émetteur portable avec pile
- Support mural avec matériel de montage
- Fiche de codage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 2 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Œillet pour la fixation à un trousseau de clés ou à un cordon
- Copie aisée et directe d'une touche de télécommande sur une autre télécommande grâce à des contacts enfichables

Utilisation

• Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur Multi-Bit correspondant)



Données techniques

• Type de boîtier: Mini

• Nombre de boutons programmables: 2

• Canaux: 2

· Antenne: Intégré

• Fréquence radio: 433 MHz

• Technologie sans fil: Multi-Bit

• Codage radio: Marantec

• Sens de communication: Unidirectionnel

• Couleur: RAL 7011

• Température (min.) [°C]: -20

• Températures (max.) [°C]: 60

• Température (min./max.)[°C]: -20/60

• Température (min.) [°F]: -4

• Température (max.) [°F]: 140

• Type de batterie: CR2032, 3 V

• Nombre de batteries: 1

• Largeur[mm]: 39

• Hauteur [mm]: 86

• Profondeur [mm]: 12

• Poids [kg]: 0,02

• Largeur de l'emballage: 56

• Hauteur de l'emballage: 52

• Profondeur/longueur de l'emballage: 101

• Poids de l'emballage: 0,08

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434003817

• Numéro de tarif douanier: 85269200

· Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: 2 ans

Accessoires

N° d'article

Description

140224

Support mural Mini Pour émetteurs portables Digital 564, 663, 382 et 384, 5 pièces

Prédécesseur



N° d'article

Description

Déclaration de fin de série

Digital 382 (MFZ) Émetteur radio portable à 2 canaux, unidirectionnel, 433 MHz

Multi-Bit, codage MFZ (uniquement compatible avec les émetteurs et récepteurs RCLXX, RCUXX et CS-Funk de même type avec codage MFZ)