

# Digital 564



### **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

101106 **Digital 564** 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked

# Lieferumfang

- · Handsender mit Batterie
- Wandhalter mit Montagematerial

### Merkmale

#### Merkmale

- 4 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

# Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)



### Technische Daten

• Gehäusetyp: Mini

• Anzahl frei programmierbarer Tasten: 4

· Kanäle: 4

Antenne: integriertFunkfrequenz: 868 MHzFunktechnologie: bi.linked

• Funkcodierung: Marantec

· Kommunikationsrichtung: unidirektional

Farbe: RAL 9005 RAL 9016
Temperatur (min.) [°C]: -20
Temperatur (max.) [°C]: 60

• Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60

Temperatur (min.)[°F]: -4Temperatur (max.)[°F]: 140

• Batterietyp: CR2032, 3 V

Batterieanzahl: 1Breite [mm]: 39

• Höhe[mm]: 92

• Tiefe[mm]: 12

• Gewicht[kg]: 0,04

Verpackungsbreite: 56Verpackungshöhe: 52

Verpackungstiefe/-länge: 101Verpackungsgewicht: 0,114

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434000892

• Zolltarifnummer: 85269200

• Garantie: 2 Jahre

### Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

140224 **Wandhalter Mini** für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 5 Stück

# Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
123587	Digital 384 (MFZ)	2023-06-12
160383	Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 10er-Set	2024-01-19
160390	Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 25er-Set	2024-01-19



Artikel-Nr. Beschreibung Abkündigung

160397 **Digital 564** 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 50er-Set 2024-01-18