

Command 812



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
81077	Command 812 RFID-Transpondersystem mit 2.000 Speicherplätzen, bestehend aus: Auswerteeinheit, IP20, mit externem Lesemodul, IP54, an 2 m Kabel, 3 Transponder-Codekarten

Lieferumfang

- Auswerteeinheit
- Lesemodul mit 2.000 mm Anschlusskabel
- 3 Transponder-Codekarten
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Berührungslose Bedienung durch Vorhalten eines Transponders
- Großzügiger Speicherplatz für bis zu 2.000 Transponder
- IMPULS- oder EIN/AUS-Funktion einstellbar
- Verwendbar für eine oder 2 Türen (2. Lesemodul erforderlich). Anti-Passback-Funktion einstellbar
- Eingänge für Notöffnung und Feueralarm
- Gezieltes Sperren und Löschen einzelner Transponder per Tasten und Display in Abwesenheit der Transponder

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Anzahl Speicherplätze: 2.000
- Funkfrequenz: 125 kHz
- Anschlussart: konventionell
- Anzahl Kontakte: 5
- Eingänge:
 - 2 potentialfreie Tastereingänge (NO)
 - 1 potentialfreier Alarmeingang (NC)
- Ausgänge:
 - 2 potentialfreie Relais (CO)
 - 2 potentialfreie Ausgänge (NO) zur Türüberwachung
- Schnittstellen: EM4102
- Schutzart: IP20
- Temperatur (min.) [°C]: -10
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -10/60
- Temperatur (min.) [°F]: 14
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Reichweite [m]: 0,05
- Betriebsspannung [V]: 24 V-AC 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Nennstrom [A]: 0,15
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 3,6 W
- Kontaktbelastung (max.):
 - 250 V-AC/3 A
- Breite [mm]: 100
- Höhe [mm]: 150
- Tiefe [mm]: 26
- Verpackungsbreite: 190
- Verpackungshöhe: 113
- Verpackungstiefe/-länge: 265
- Verpackungsgewicht: 0,872
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000311
- Zolltarifnummer: 84719000
- Ursprungsland: Südafrika
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
8054092	Lesemodul Zusätzliches Lesemodul mit 2 m Kabel für Command 812, IP54
8009748	RFID-Transponder-Codekarte
8009749	RFID-Transponder-Schlüsselanhänger