

Digital 392



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
165103	Digital 392 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie

Merkmale

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

Technische Daten

- Gehäusetyp: Micro
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2
- Kanäle: 2
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 7011 RAL 7016
- Temperatur (min.)[°C]: -20
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur (min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 54
- Tiefe [mm]: 14
- Gewicht [kg]: 0,02
- Verpackungsbreite: 56
- Verpackungshöhe: 52
- Verpackungstiefe/-länge: 76
- Verpackungsgewicht: 0,039
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434005798
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
168171	Digital 392 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 10er-Set	2024-01-19
168172	Digital 392 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 25er-Set	2024-01-18
168173	Digital 392 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 50er-Set	2024-01-19