

# Command 802



## Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
81076	<b>Command 802</b> RFID-Transpondersystem mit 30 Speicherplätzen, bestehend aus: Auswerteeinheit mit Lesemodul, IP54, 2 m Kabel und 3 Transponder-Codekarten

## Lieferumfang

- Lesemodul mit integrierter Auswerteeinheit und 2.000 mm Anschlusskabel
- 3 Transponder-Codekarten
- Spannungswandler von 24 V DC auf 12 V DC
- Montagematerial

## Merkmale

### Merkmale

- Berührungslose Bedienung durch Vorhalten eines Transponders
- Speicherplatz für bis zu 30 Transponder
- IMPULS- oder EIN/AUS-Funktion einstellbar
- Gezieltes Programmieren und Löschen einzelner Transponder

## Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

## Technische Daten

---

- Anzahl Speicherplätze: 30
- Funkfrequenz: 125 kHz
- Anschlussart: konventionell
- Anzahl Kontakte: 1
- Kontaktart: 1CO
- Eingänge:
  - 1 potentialfreier Tastereingang (NO)
- Ausgänge:
  - 1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)
- Schnittstellen: EM4102
- Schutzart: IP54
- Temperatur(min.)[°C]: -10
- Temperatur(max.)[°C]: 60
- Temperatur(min./max.)[°C]: -10/60
- Temperatur(min.)[°F]: 14
- Temperatur(max.)[°F]: 140
- Reichweite [m]: 0,05
- Betriebsspannung [V]: 12 V-AC 12 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Nennstrom [A]: 0,06
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 0,8 W
- Kontaktbelastung(max.):
  - 2,5 A
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 75
- Tiefe [mm]: 15
- Verpackungsbreite: 133
- Verpackungshöhe: 65
- Verpackungstiefe/-länge: 394
- Verpackungsgewicht: 0,557
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000304
- Zolltarifnummer: 84719000
- Ursprungsland: Südafrika
- Garantie: 2 Jahre

## Zubehör

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
8009748	RFID-Transponder-Codekarte
8009749	RFID-Transponder-Schlüsselanhänger