

Digital 526



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

Digital 526 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporären PIN, einer Licht-

Taste und einem Schutzdeckel, unidirektional, 433 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Funk-Codetaster mit 2 Batterien
- · Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Bedienung durch Eingabe einer 4-stelligen PIN
- 3 frei wählbare Nutzer-PINs zur freien Belegung mit Funktionen
- 1 frei wählbare temporäre Nutzer-PIN (3-mal nutzbar)
- 1 wechselbare Master-PIN zur Verwaltung
- Signalisierung durch rote LED
- · Schiebedeckel schützt das Tastenfeld vor Verschmutzung
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung



• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

Technische Daten

• Anzahl frei programmierbarer Tasten: 1

• Anzahl dauerhafter PIN-Codes: 3

• Anzahl temporärer PIN-Codes: 1

• Kanäle: 4

Antenne: integriert

• Funkfrequenz: 433 MHz

• Funktechnologie: bi.linked

• Funkcodierung: Marantec

• Kommunikationsrichtung: unidirektional

• Schutzart: IP54

• Farbe: RAL 9006

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur(min./max.)[°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.) [°F]: 140

• Batterietyp: AAA, 1,5 V

• Batterieanzahl: 2

• Breite [mm]: 81

• Höhe (min.) [mm]: 118

• Höhe (max.) [mm]: 189

• Höhe (min.-max.)[mm]: 118-189

• Tiefe [mm]: 35

• Verpackungsbreite: 90

• Verpackungshöhe: 75

• Verpackungstiefe/-länge: 127

• Verpackungsgewicht: 0,278

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434001042

• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre