

# Digital 712



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
164984	<b>Digital 712</b> 4-Kanal Universalempfänger mit 2.000 Speicherplätzen und 4 Relais, 230 V, IP54, unidirektional, 868 MHz DM7S

## Lieferumfang

---

- Universalempfänger mit Speichermodul

## Merkmale

---

### Merkmale

- 4 Kanäle zur freien Belegung
- 4 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Geräte, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS-, EIN/AUS- oder Timer-Funktion (1 bis 1.000 Sekunden) je Kanal separat einstellbar
- Steuerung von zusätzlichen elektrischen Verbrauchern, z. B. Licht
- Steckbares Speichermodul für bis zu 2.000 Handsender
- Programmierung des Speichermoduls erfolgt mithilfe des Programmiergeräts und der Computer-Software

## Verwendung

---

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

## Technische Daten

---

- Kanäle: 4
- Anzahl Speicherplätze: 2.000
- Antenne: Drahtantenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: DM7S
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Anschlussart: konventionell
- Kontaktart: 2 CO + 2 NO
- Ausgänge:  
4 potentialfreie Relaiskontakte (2 CO, 2 NO)
- Schutzart: IP54
- Farbe: grau
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 60
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 230 V/1~
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom
- Nennstrom [A]: 0,02
- Kontaktbelastung(max.):  
230 V-AC/5 A
- Breite [mm]: 120
- Höhe [mm]: 120
- Tiefe [mm]: 60
- Verpackungsbreite: 133
- Verpackungshöhe: 70
- Verpackungstiefe/-länge: 142
- Verpackungsgewicht: 0,155
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434005620
- Zolltarifnummer: 85269200
- Garantie: 2 Jahre

## Zubehör

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
102957	<b>Magnetfuß-Antenne</b> Magnetfuß-Antenne mit 5 m Kabel, konventionell, 868 MHz
160904	<b>Digital 720</b> USB-Programmiergerät für DM7S-Sender und -Empfänger