

Digital 890



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
122036	Digital 890 4-Kanal Unterputzsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Unterputzsender mit Batterie
- Anschlusskabel, 90 mm

Merkmale

Merkmale

- 4 potentialfreie Eingänge zum Anschluss von z. B. Tastern – verkabelte Taster werden so zu Funktastern
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

Technische Daten

- Kanäle: 4

- Antenne: Drahtantenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:
4 potentialfreie Eingänge für Taster (NO)
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL 7011
- Montagebereich: Unterputz
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 37
- Höhe [mm]: 30
- Tiefe [mm]: 10
- Verpackungsbreite: 77
- Verpackungshöhe: 18
- Verpackungstiefe/-länge: 116
- Verpackungsgewicht: 0,02
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434003718
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre