

# Digital 317



## Article

---

N° d'article	Description
88990	<b>Digital 317</b> Émetteur portable 999 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit

## Contenu de la livraison

---

- Émetteur portable avec pile
- Câble de codage

## Caractéristiques

---

### Caractéristiques

- 999 canaux à attribuer librement
- Utilisation en entrant le numéro de canal et en appuyant sur la touche d'entrée (IMPULS)
- Affichage par écran LCD
- Copie aisée et directe d'une touche de télécommande sur une autre télécommande grâce à des contacts enfichables

## Utilisation

---

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur Multi-Bit correspondant)

## Données techniques

---

- Type de boîtier: Maxi
- Nombre de boutons programmables: 999
- Canaux: 999
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Couleur: LY7P (gris titane métallisé)
- Température (min.)[°C]: 0
- Températures (max.)[°C]: 50
- Température (min./max.)[°C]: 0/50
- Température (min.)[°F]: 32
- Température (max.)[°F]: 122
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 60
- Hauteur [mm]: 150
- Profondeur [mm]: 22
- Poids [kg]: 0,11
- Largeur de l'emballage: 79
- Hauteur de l'emballage: 45
- Profondeur/longueur de l'emballage: 196
- Poids de l'emballage: 0,154
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000441
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

## Accessoires

---

N° d'article	Description
72819	<b>Support mural Multi</b> Pour émetteurs portables 517, 518, 317 et 318

## Prédécesseur

---

N° d'article	Description	Déclaration de fin de série
89154	<b>Digital 317</b>	2023-06-12