

# Digital 720



## Article

---

N° d'article	Description
160904	Digital 720 Programmateur USB pour les émetteurs et récepteurs DM7S

## Contenu de la livraison

- Programmateur USB
- Câble de connexion USB type A/B 1.900 mm
- CD-ROM avec logiciel de gestion (Windows XP ou ultérieur, sauf Windows 8)

## Caractéristiques

### Caractéristiques

- Gestion simple de toutes les télécommandes portatives et récepteurs d'un grand nombre de clients et d'objets
- Programmateur et logiciel en allemand et en anglais pour lire et écrire sur les modules de mémoire et les télécommandes
- Renseigner les modules de stockage avec les numéros de série des télécommandes (première programmation sans rendez-vous sur place)
- Décrire les nouvelles télécommandes avec un numéro de série virtuel (apprentissage des télécommandes sans se rendre sur place)
- Décrire la télécommande de remplacement avec un numéro de série existant (remplacer la télécommande sans se déplacer)
- Lire et éditer les modules de mémoire installés
- Lire les numéros de série de la télécommande s'ils ne sont plus lisibles sur le boîtier

## Utilisation

---

- Pour les modules de mémoire DM7S et les émetteurs. Pour les ordinateurs avec système d'exploitation Windows XP ou supérieur (sauf Windows 8)

## Données techniques

---

- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: DM7S
- Codage radio: Marantec
- Type de connexion: Enfichable
- Interfaces: USB 2.0
- Largeur [mm]: 105
- Hauteur [mm]: 175
- Profondeur [mm]: 55
- Longueur du câble [m]: 1,9
- Largeur de l'emballage: 135
- Hauteur de l'emballage: 83
- Profondeur/longueur de l'emballage: 203
- Poids de l'emballage: 0,438
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434005361
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

## Accessoires

---

N° d'article	Description
164986	Digital 721 Module de mémoire avec 1.000 numéros de série virtuels