

Digital 706



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
187994	Digital 706 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 868 MHz DM7S, 50er-Set

Lieferumfang

- 50 Handsender mit Batterie

Merkmale

Merkmale

- 10 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)
- Einfaches und schnelles Programmieren einer großen Anzahl Handsender

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem DM7S-Empfänger). Empfänger Digital 711/712 sind ab R01 und Digital 713 ist ab R00 kompatibel. DM7S Software ist ab Version 3.2.6 kompatibel

Technische Daten

- Gehäusotyp: Maxi
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 10
- Kanäle: 10
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: DM7S
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 9005
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 112
- Tiefe [mm]: 17
- Gewicht [kg]: 0,0000
- Verpackungsbreite: 209
- Verpackungshöhe: 140
- Verpackungstiefe/-länge: 270
- Verpackungsgewicht: 2,194
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434015650
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre