

# 2-Kanal Empfänger mit Magnetfuß-Antenne



## Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
165004	<b>2-Kanal Empfänger mit Magnetfuß-Antenne</b> mit 5 m Kabel zur Funkübertragung von 2 Signalen (NC/NO/OSE/8,2 kOhm), IP55, 868 MHz

## Lieferumfang

- 2-Kanal Empfänger-Platine mit SMB-Buchse
- Magnetfuß-Antenne mit 5.000 mm Kabel und SMB-Stecker
- Montagewinkel

## Merkmale

### 2-Kanal Steckempfänger

#### Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz Übertragung von bis zu 7 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 10 m Reichweite
- 2 verschiedene Frequenzen zur Vermeidung von Störungen
- Direkt in die Steuerung CS 320 steckbar
- Testfunktion zur normgerechten Absicherung

## Magnetfuß-Antenne

### Merkmale

- Montage der witterfesten Antenne mit magnetischem Fuß am Gehäuse oder Tor oder durch Verschraubung mittels beiliegenden Wandhalters

## Technische Daten

---

### 2-Kanal Steckempfänger

- Kanäle: 2
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: steckbar
- Sicherheitskategorie: 2
- Schutzart: IP00
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/55
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 131
- Reichweite [m]: 10
- Betriebsspannung [V]: 5 V-DC
- Breite [mm]: 35
- Höhe [mm]: 40
- Tiefe [mm]: 12

### Magnetfuß-Antenne

- Antenne: Stabantenne mit Magnetfuß
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Schutzart: IP65
- Breite [mm]: 27
- Höhe [mm]: 95
- Tiefe [mm]: 27