

Digital 392



Article

N° d'article	Description
165103	Digital 392 Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit

Contenu de la livraison

-
- Émetteur portable avec pile

Caractéristiques

Caractéristiques

- 2 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Œillet pour la fixation à un trousseau de clés ou à un cordon
- Copie aisée et directe d'une touche de télécommande sur une autre télécommande grâce à des contacts enfichables

Utilisation

-
- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur Multi-Bit correspondant)

Données techniques

- Type de boîtier: Micro
- Nombre de boutons programmables: 2
- Canaux: 2
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Couleur: RAL 7011 RAL 7016
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 39
- Hauteur [mm]: 54
- Profondeur [mm]: 14
- Poids [kg]: 0,02
- Largeur de l'emballage: 56
- Hauteur de l'emballage: 52
- Profondeur/longueur de l'emballage: 76
- Poids de l'emballage: 0,039
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434005798
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Prédécesseur

Nº d'article	Description	Déclaration de fin de série
168171	Digital 392 Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit, lot de 10	2024-01-19
168172	Digital 392 Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit, lot de 25	2024-01-18
168173	Digital 392 Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit, lot de 50	2024-01-19