

Digital 564



Article

N° d'article	Description
101105	Digital 564 Émetteur portable 4 canaux, unidirectionnel, 433 MHz bi.linked

Contenu de la livraison

- Télécommande avec pile
- Support mural avec matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 4 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Oeillet pour la fixation à un trousseau de clés ou à un cordon
- Haute sécurité grâce à la transmission radio cryptée 128 bits AES et au code radio qui change constamment (procédé rolling code)

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur bi.linked correspondant)

Données techniques

- Type de boîtier: Mini
- Nombre de boutons programmables: 4
- Canaux: 4
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 433 MHz
- Technologie sans fil: bi.linked
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Couleur: RAL 9005 RAL 9016
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 39
- Hauteur [mm]: 92
- Profondeur [mm]: 12
- Poids [kg]: 0,04
- Largeur de l'emballage: 60
- Hauteur de l'emballage: 53
- Profondeur/longueur de l'emballage: 102
- Poids de l'emballage: 0,1
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000885
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Accessoires

Nº d'article	Description
140224	Support mural Mini Pour émetteurs portables Digital 564, 663, 382 et 384, 5 pièces