

# Command 131



## Article

N° d'article	Description
65694	<b>Command 131</b> Bouton-poussoir d'intérieur radio à 2 canaux avec 2 entrées pour interrupteur à clé, unidirectionnel, 433 MHz Multi-Bit

## Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir intérieur sans fil avec 2 piles
- Câble de codage
- Matériel de montage

## Caractéristiques

### Caractéristiques

- 2 touches de fonction à attribuer librement
- Branchement avec câblage plat pour boutons-poussoirs externes permettant de commuter directement chaque touche de fonction
- Signalisation par LED rouge
- Copie aisée et directe d'une touche de télécommande sur une autre télécommande grâce à des contacts enfichables

## Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur Multi-Bit correspondant)

## Données techniques

---

- Nombre de boutons programmables: 2
- Canaux: 2
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 433 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Entrées:  
2 entrées pour boutons-poussoirs
- Type de bouton-poussoir: Boutons-poussoirs
- Indice de protection: IP20
- Couleur: RAL 7011 RAL 7016
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 2
- Largeur [mm]: 80
- Hauteur [mm]: 80
- Profondeur [mm]: 27
- Largeur de l'emballage: 90
- Hauteur de l'emballage: 73
- Profondeur/longueur de l'emballage: 127
- Poids de l'emballage: 0,148
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000144
- Numéro de tarif douanier: 84719000
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans