

Digital 361



Article

N° d'article	Description
65654	Digital 361 Récepteur encastré 1 canal avec un relais à potentiel, 230 V, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit

Contenu de la livraison

- Récepteur encastré

Caractéristiques

Caractéristiques

- 1 canal à attribuer librement
- 1 contact de relais avec potentiel pour le pilotage directe d'un appareil électrique, par ex. lampe extérieure
- Fonction MARCHÉ/ARRÊT
- Taille compacte

Utilisation

- Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques

Données techniques

- Canaux: 1
- Capacité espace de stockage: 1
- Antenne: Antenne filaire
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Type de connexion: Conventionnel
- Type de contact: 1 NO
- Sorties:
1 contact de relais à potentiel (NO)
- Indice de protection: IP40
- Couleur: RAL 7011
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Tension de service [V]: 230 V/1~
- Type de tension de service: Courant alternatif
- Courant nominal [A]: 0,03
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 6,9 W
- Charge de contact (max.):
230 V/6 A/1.380 VA
- Largeur [mm]: 45
- Hauteur [mm]: 45
- Profondeur [mm]: 25
- Largeur de l'emballage: 58
- Hauteur de l'emballage: 53
- Profondeur/longueur de l'emballage: 79
- Poids de l'emballage: 0,073
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4011805049169
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans