

Digital 306



Artikel

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|-------------|--|
| 82501 | Digital 306 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit |

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie
- Wandhalter mit Montagematerial
- Codierstecker

Merkmale

Merkmale

- 10 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

Technische Daten

- Gehäusotyp: Maxi
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 10
- Kanäle: 10
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 433 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 7011
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 38
- Höhe [mm]: 110
- Tiefe [mm]: 14
- Gewicht [kg]: 0,04
- Verpackungsbreite: 91
- Verpackungshöhe: 75
- Verpackungstiefe/-länge: 127
- Verpackungsgewicht: 0,107
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000342
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Vorgänger

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Abkündigung |
|-------------|---|-------------|
| 85060 | Digital 306 (MFZ) 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung (nur kompatibel zu baugleichen Handsendern und Empfängern RCLXX, RCUXX und CS-Funk mit MFZ-Codierung) | |