

Digital 713



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
165748	Digital 713 2-Kanal Universalempfänger mit 2.000 Speicherplätzen und 2 Relais, 24 V, IP20, unidirektional, 868 MHz DM7S

Lieferumfang

- Mini-Universalempfänger mit Speichermodul
- 2 Klett-Klebe pads

Merkmale

Merkmale

- 2 Kanäle zur freien Belegung
- 2 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Geräte, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS-, EIN/AUS- oder Timer-Funktion (1 bis 1.000 Sekunden) je Kanal separat einstellbar
- Steuerung von zusätzlichen elektrischen Verbrauchern, z. B. Licht
- Steckbares Speichermodul für bis zu 2.000 Handsender
- Programmierung des Speichermoduls erfolgt mithilfe des Programmiergeräts und der Computer-Software
- Kompakte Baugröße

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Kanäle: 2
- Anzahl Speicherplätze: 2.000
- Antenne: Drahtantenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: DM7S
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Anschlussart: konventionell
- Kontaktart: 2 CO
- Ausgänge:
2 potentialfreie Relaiskontakte (CO)
- Schutzart: IP20
- Farbe: schwarz
- Temperatur (min.)[°C]: -20
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur (min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 24 V-AC 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Nennstrom [A]: 0,05
- Kontaktbelastung (max.):
24 V-DC/0,5 A
- Breite [mm]: 102
- Höhe [mm]: 45
- Tiefe [mm]: 20
- Verpackungsbreite: 87
- Verpackungshöhe: 38
- Verpackungstiefe/-länge: 147
- Verpackungsgewicht: 0,063
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434019856
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
102957	Magnetfuß-Antenne Magnetfuß-Antenne mit 5 m Kabel, konventionell, 868 MHz
160904	Digital 720 USB-Programmiergerät für DM7S-Sender und -Empfänger