

LZR-FLATSCAN SW



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
178521	LZR-FLATSCAN SW Laser-Bewegungsmelder und Absicherungssensor für Flügeltüren und Falttore, 4,0 m diagonales Erfassungsfeld, mit 10 m Kabel, 2er-Set (links und rechts)

Lieferumfang

- Absicherungssensor

Merkmale

Merkmale

- Berührungsloser Schutz von Tor, Personen oder Objekten durch Anwesenheitserkennung

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:
 - 1 Testeingang

- Ausgänge:
2 potentialfreie Relaiskontakte
- Sensoren: Laser
- Wellenlänge [nm]: 905
- Schutzart: IP54
- Farbe: schwarz
- Temperatur (min.) [°C]: -30
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -30/60
- Temperatur (min.) [°F]: -22
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Erfassungsfeld Laser (BxL max.) [m]: 4x4
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 2 W
- Kontaktbelastung (max.):
42 V-AC/DC/0,1 A
- Breite [mm]: 142
- Höhe [mm]: 85
- Tiefe [mm]: 33
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,5
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434019825
- Zolltarifnummer: 85261000
- Garantie: –

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
179025	Schutzabdeckung Schutzabdeckung für LZR-Flatscan, Ausführung links
179026	Schutzabdeckung Schutzabdeckung für LZR-Flatscan, Ausführung rechts
184827	Netzteil 24 V-DC/2,5 A 2 Ausgänge, Hutschienen-Montage
184828	Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse 2 Ausgänge, im CS-Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker
148657	Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung zum Einstellen von Radar-Bewegungsmeldern und Laserscannern