

# LZR-FLATSCAN SW



## **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

178521 LZR-FLATSCAN SW Laser-Bewegungsmelder und Absicherungssensor für Flügeltüren und Falttore,

4,0 m diagonales Erfassungsfeld, mit 10 m Kabel, 2er-Set (links und rechts)

## Lieferumfang

• Absicherungssensor

### Merkmale

#### Merkmale

• Berührungsloser Schutz von Tor, Personen oder Objekten durch Anwesenheitserkennung

## Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

## Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:1 Testeingang



• Ausgänge:

2 potentialfreie Relaiskontakte

· Sensoren: Laser

• Wellenlänge [nm]: 905

• Schutzart: IP54

• Farbe: schwarz

• Temperatur(min.)[°C]: -30

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur(min./max.)[°C]: -30/60

• Temperatur(min.)[°F]: -22

• Temperatur(max.)[°F]: 140

• Erfassungsfeld Laser (BxL max.)[m]: 4x4

• Betriebsspannung [V]: 12-24 V-DC

• Betriebsspannungsart: Gleichstrom

• Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 2 W

 Kontaktbelastung (max.): 42 V-AC/DC/0,1 A

• Breite [mm]: 142

• Höhe [mm]: 85

• Tiefe[mm]: 33

• Verpackungsbreite: 0

• Verpackungshöhe: 0

• Verpackungstiefe/-länge: 0

• Verpackungsgewicht: 0,5

· Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434019825

• Zolltarifnummer: 85261000

• Garantie: -

## Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
179025	Schutzabdeckung Schutzabdeckung für LZR-Flatscan, Ausführung links
179026	Schutzabdeckung Schutzabdeckung für LZR-Flatscan, Ausführung rechts
184827	Netzteil 24 V-DC/2,5 A 2 Ausgänge, Hutschienen-Montage
184828	<b>Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse</b> 2 Ausgänge, im CS-Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker
148657	<b>Fernbedienung</b> Infrarot-Fernbedienung zum Einstellen von Radar-Bewegungsmeldern und Laserscannern