

# KCOM2



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
197677	<b>KCOM2</b> Funkübertragungssystem 868 MHz für 8,2 kOhm Kontaktleisten, bestehend aus: Sender COMTX2 und Empfänger COMRX2 (für bis zu 2 Sender gleichzeitig)

## Lieferumfang

---

- Empfänger
- Sender mit 2 Batterien
- Montagematerial

## Verwendung

---

### COMRX2

- Für alle Antriebe. Für mechanische oder 8,2 kOhm Kontaktleisten. Nur in Verbindung mit COMTX2 nutzbar

### COMTX2

- Für mechanische oder 8,2 kOhm Kontaktleisten. Nur in Verbindung mit COMRX2 nutzbar

## Technische Daten

---

## COMRX2

- Kanäle: 2
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Anzahl Kontakte: 2
- Kontaktart: 2 NC
- Eingänge:  
2 Testeingänge
- Ausgänge:  
2 potentialfreie Relaiskontakte (NC)
- Schnittstellen: 8,2 kOhm
- Schutzart: IP65
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/55
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 131
- Reichweite [m]: 0,05
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 0,9 W
- Breite [mm]: 120
- Höhe [mm]: 90
- Tiefe [mm]: 30

## COMTX2

- Kanäle: 2
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Anzahl Kontakte: 2
- Kontaktart: 2 NC
- Eingänge:  
2 Eingänge für einen Sicherheitskreis (NC) oder eine 8,2 kOhm Kontaktleiste
- Schnittstellen: 8,2 kOhm
- Schutzart: IP65
- Reichweite [m]: 0,05
- Batterietyp: AA, 1,5 V
- Batterieanzahl: 2
- Breite [mm]: 55
- Höhe [mm]: 160
- Tiefe [mm]: 25
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,2292

- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434023617
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Italien

## Vorgänger

---

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
178443	KCOMW Funkübertragungssystem 868 MHz für 8,2 kOhm Kontaktleisten, bestehend aus: Sender COMTX und Empfänger COMRX (für bis zu 8 Sender gleichzeitig)	2025-09-01