

# LZR-FLATSCAN SW



## Artikel

---

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178521      | <b>LZR-FLATSCAN SW</b> Laser-Bewegungsmelder und Absicherungssensor für Flügeltüren und Falttore, 4,0 m diagonales Erfassungsfeld, mit 10 m Kabel, 2er-Set (links und rechts) |

## Lieferumfang

---

- Absicherungssensor

## Merkmale

---

### Merkmale

- Berührungsloser Schutz von Tor, Personen oder Objekten durch Anwesenheitserkennung

## Verwendung

---

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

## Technische Daten

---

- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:
  - 1 Testeingang

- Ausgänge:  
2 potentialfreie Relaiskontakte
- Sensoren: Laser
- Wellenlänge [nm]: 905
- Schutzart: IP54
- Farbe: schwarz
- Temperatur (min.) [°C]: -30
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -30/60
- Temperatur (min.) [°F]: -22
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Erfassungsfeld Laser (BxL max.) [m]: 4x4
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 2 W
- Kontaktbelastung (max.):  
42 V-AC/DC/0,1 A
- Breite [mm]: 142
- Höhe [mm]: 85
- Tiefe [mm]: 33
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,5
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434019825
- Zolltarifnummer: 85261000
- Garantie: –

## Zubehör

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179025      | <b>Schutzabdeckung</b> Schutzabdeckung für LZR-Flatscan, Ausführung links                                               |
| 179026      | <b>Schutzabdeckung</b> Schutzabdeckung für LZR-Flatscan, Ausführung rechts                                              |
| 184827      | <b>Netzteil 24 V-DC/2,5 A</b> 2 Ausgänge, Hutschienen-Montage                                                           |
| 184828      | <b>Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse</b> 2 Ausgänge, im CS-Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker |
| 148657      | <b>Fernbedienung</b> Infrarot-Fernbedienung zum Einstellen von Radar-Bewegungsmeldern und Laserscannern                 |