

# Digital 525



## **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

Digital 525 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporären PIN und einer Licht-

Taste, unidirektional, 868 MHz bi.linked

# Lieferumfang

- Funk-Codetaster mit 2 Batterien
- · Montagematerial

#### Merkmale

#### Merkmale

- Bedienung durch Eingabe einer 4-stelligen PIN
- 3 frei wählbare Nutzer-PINs zur freien Belegung mit Funktionen
- 1 frei wählbare temporäre Nutzer-PIN (3-mal nutzbar)
- 1 wechselbare Master-PIN zur Verwaltung
- 1 Funktionstaste zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

# Verwendung



• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

### Technische Daten

• Anzahl frei programmierbarer Tasten: 1

• Anzahl dauerhafter PIN-Codes: 3

• Anzahl temporärer PIN-Codes: 1

• Kanäle: 4

• Antenne: integriert

• Funkfrequenz: 868 MHz

• Funktechnologie: bi.linked

• Funkcodierung: Marantec

• Kommunikationsrichtung: unidirektional

• Schutzart: IP54

• Farbe: RAL 9006

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.) [°F]: 140

• Batterietyp: AAA, 1,5 V

• Batterieanzahl: 2

• Breite [mm]: 80

• Höhe [mm]: 102

• Tiefe [mm]: 35

• Verpackungsbreite: 86

• Verpackungshöhe: 72

• Verpackungstiefe/-länge: 124

• Verpackungsgewicht: 0,207

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434001028

• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre