

# 2-Kanal Sender



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
123739	<b>2-Kanal Sender</b> zur Funkübertragung von 2 Signalen (NC/NO/OSE/8,2 kOhm), batteriebetrieben, IP67, 868 MHz

## Lieferumfang

---

- Sender mit 2 Batterien

## Merkmale

---

### Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz Übertragung von bis zu 7 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 10 m Reichweite
- Anschlussmöglichkeiten: OSE + 8,2 kOhm; OSE + NC/NO; 2x 8,2 kOhm; 8,2 kOhm + NC/NO
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer (Austausch bei der jährlichen Wartung empfohlen)
- Akustisches Signal bei schwacher Batterie

## Verwendung

---

- Für Empfänger für Funkübertragungssystem 868 MHz

## Technische Daten

---

- Kanäle: 2
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Anzahl Kontakte: 2
- Eingänge:
  - 1 Eingang für einen Sicherheitskreis (NC/NO) oder eine Schließkantensicherung (OSE/8,2 kOhm)
  - 1 Eingang für einen Sicherheitskreis (NC/NO) oder eine Schließkantensicherung (8,2 kOhm)
- Schnittstellen: OSE 8,2 kOhm
- Sicherheitskategorie: 2
- Schutzart: IP67
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/55
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 131
- Reichweite [m]: 10
- Nennstrom [A]: 0,017
- Batterietyp: AA, 3,6 V (Lithium)
- Batterieanzahl: 2
- Breite [mm]: 183
- Höhe [mm]: 51
- Tiefe [mm]: 36
- Gewicht [kg]: 0,13
- Verpackungsbreite: 68
- Verpackungshöhe: 55
- Verpackungstiefe/-länge: 197
- Verpackungsgewicht: 0,201
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435001126
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Spanien
- Garantie: -