

# Digital 306



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
82499	<b>Digital 306</b> 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

## Lieferumfang

---

- Handsender mit Batterie
- Wandhalter mit Montagematerial
- Codierstecker

## Merkmale

---

### Merkmale

- 10 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

## Verwendung

---

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

## Technische Daten

---

- Gehäusotyp: Maxi
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 10
- Kanäle: 10
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 7011 RAL 7016
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 38
- Höhe [mm]: 110
- Tiefe [mm]: 14
- Gewicht [kg]: 0,04
- Verpackungsbreite: 87
- Verpackungshöhe: 72
- Verpackungstiefe/-länge: 125
- Verpackungsgewicht: 0,1
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000335
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

## Vorgänger

---

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
85053	<b>Digital 306 (MFZ)</b> 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung (nur kompatibel zu baugleichen Handsendern und Empfängern RCLXX, RCUXX und CS-Funk mit MFZ-Codierung)	2025-05-09