

# Digital 525



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
101148	<b>Digital 525</b> 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporären PIN und einer Licht-Taste, unidirektional, 433 MHz bi.linked

## Lieferumfang

---

- Funk-Codetaster mit 2 Batterien
- Montagematerial

## Merkmale

---

### Merkmale

- Bedienung durch Eingabe einer 4-stelligen PIN
- 3 frei wählbare Nutzer-PINs zur freien Belegung mit Funktionen
- 1 frei wählbare temporäre Nutzer-PIN (3-mal nutzbar)
- 1 wechselbare Master-PIN zur Verwaltung
- 1 Funktionstaste zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

## Verwendung

---

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

## Technische Daten

---

- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 1
- Anzahl dauerhafter PIN-Codes: 3
- Anzahl temporärer PIN-Codes: 1
- Kanäle: 4
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 433 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Schutzart: IP54
- Farbe: RAL 9006
- Temperatur (min.)[°C]: -20
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur (min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140
- Batterietyp: AAA, 1,5 V
- Batterieanzahl: 2
- Breite [mm]: 80
- Höhe [mm]: 102
- Tiefe [mm]: 35
- Verpackungsbreite: 90
- Verpackungshöhe: 73
- Verpackungstiefe/-länge: 126
- Verpackungsgewicht: 0,238
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434001011
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre