

Magic Switch



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

185303 Magic Switch Radar-Taster, mehrfarbige LED-Signalisierung, Unterputzmontage, 12-24 V-AC/DC,

IP65, weiß

Lieferumfang

Bewegungssensor

Merkmale

Merkmale

- Berührungslose Öffnung von Türen und Toren
- Eine Handbewegung vor dem Taster schaltet ein integriertes Relais
- IMPULS- oder EIN/AUS-Funktion einstellbar
- Mehrfarbiger LED-Ring zur Orientierung und Quittierung eines Befehls (Farben per DIP-Schalter einstellbar)
- Berührungslos und hygienisch: Die antimikrobielle Vorderseite begrenzt die Ausbreitung von Keimen, Bakterien und Pilzen
- Keine Anfahrschäden durch Unterputz-Montage

Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate



Technische Daten

• Funkfrequenz: 2,4 GHz

· Anschlussart: konventionell

• Kontaktart: 1CO

• Ausgänge:

• Farbe: weiß

1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)

Sensoren: RadarSchutzart: IP65

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 55

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/55

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur(max.)[°F]: 131

• Reichweite [m]: 0,6

• Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC

• Betriebsspannungsart: Wechselstrom oder Gleichstrom

• Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 1,5 W

 Kontaktbelastung (max.): 42 V-AC/DC/0,1 A

• Breite [mm]: 80

• Höhe [mm]: 80

• Tiefe[mm]:8

Verpackungsbreite: 121Verpackungshöhe: 83

• Verpackungstiefe/-länge: 158

• Verpackungsgewicht: 0,143

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434013700

• Zolltarifnummer: 85261000

• Ursprungsland: Volksrepublik China

• Garantie: -

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

185304 **Aufputzgehäuse** Aufputzgehäuse für Magic Switch Chroma, weiß



Technische Zeichnungen



