

Digital 564



Artikel

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|-------------|---|
| 101106 | Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked |

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie
- Wandhalter mit Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 4 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

Technische Daten

- Gehäusotyp: Mini
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 4
- Kanäle: 4
- Antenne: Integrierte Antenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 9005 RAL 9016
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 92
- Tiefe [mm]: 12
- Gewicht [kg]: 0,04
- Verpackungsbreite: 56
- Verpackungshöhe: 52
- Verpackungstiefe/-länge: 101
- Verpackungsgewicht: 0,114
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000892
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|-------------|--|
| 167535 | Sonnenblendclip für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 10 Stück |
| 140224 | Wandhalter Mini für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 5 Stück |

Vorgänger

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Abkündigung |
|-------------|--------------------------|-------------|
| 123587 | Digital 384 (MFZ) | 2023-06-12 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Abkündigung |
|-------------|---|-------------|
| 160383 | Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 10er-Set | 2024-01-19 |
| 160390 | Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 25er-Set | 2024-01-19 |
| 160397 | Digital 564 4-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 50er-Set | 2024-01-18 |