

# Digital 517



## **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

123052 **Digital 517** 999-Kanal Multi-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked

# Lieferumfang

· Handsender mit Batterie

#### Merkmale

#### Merkmale

- 999 Kanäle zur freien Belegung
- Bedienung durch Eingabe der Kanal-Nummer und Drücken der Entertaste (IMPULS)
- Anzeige durch LC-Display
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

# Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

## Technische Daten



· Gehäusetyp: Maxi

• Anzahl frei programmierbarer Tasten: 999

• Kanäle: 999

Antenne: integriertFunkfrequenz: 868 MHzFunktechnologie: bi.linkedFunkcodierung: Marantec

Kommunikationsrichtung: unidirektional

• Farbe: LY7P (Titangrau metallic)

• Temperatur(min.)[°C]: 0

• Temperatur(max.)[°C]: 50

• Temperatur (min./max.)[°C]: 0/50

• Temperatur (min.) [°F]: 32

• Temperatur (max.)[°F]: 122

• Batterietyp: CR2032, 3 V

• Batterieanzahl: 1

• Breite [mm]: 60

• Höhe [mm]: 150

• Tiefe[mm]: 22

• Gewicht [kg]: 0,11

• Verpackungsbreite: 79

• Verpackungshöhe: 45

Verpackungstiefe/-länge: 197

• Verpackungsgewicht: 0,136

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434004104

Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre

## Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

72819 **Wandhalter Multi** für Multi-Handsender Digital 517, 518, 317 und 318