

Digital 564



Article

| N° d'article | Description |
|--------------|---|
| 101106 | Digital 564 Émetteur portable 4 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked |

Contenu de la livraison

- Télécommande avec pile
- Support mural avec matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 4 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Œillet pour la fixation à un trousseau de clés ou à un cordon
- Haute sécurité grâce à la transmission radio cryptée 128 bits AES et au code radio qui change constamment (procédé rolling code)

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur bi.linked correspondant)

Données techniques

- Type de boîtier: Mini
- Nombre de boutons programmables: 4
- Canaux: 4
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: bi.linked
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Couleur: RAL 9005 RAL 9016
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 39
- Hauteur [mm]: 92
- Profondeur [mm]: 12
- Poids [kg]: 0,04
- Largeur de l'emballage: 56
- Hauteur de l'emballage: 52
- Profondeur/longueur de l'emballage: 101
- Poids de l'emballage: 0,114
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000892
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Accessoires

| N° d'article | Description |
|--------------|---|
| 167535 | Support mural for Mini Hand Transmitters Digital 564, 663, 382, and 384, 10 pieces à |
| 140224 | Support mural Mini Pour émetteurs portables Digital 564, 663, 382 et 384, 5 pièces |

Prédécesseur

| N° d'article | Description | Déclaration de fin de série |
|--------------|--|-----------------------------|
| 123587 | Digital 384 (MFZ) | 2023-06-12 |
| 160383 | Digital 564 émetteur portable 4 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked, lot de 10 | 2024-01-19 |
| 160390 | Digital 564 émetteur portable 4 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked, lot de 25 | 2024-01-19 |
| 160397 | Digital 564 émetteur portable 4 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked, lot de 50 | 2024-01-18 |