

Digital 663



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
101117	Digital 663 3-Kanal Mini-Handsender mit Status-Abfrage, bidirektional, 868 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie
- Wandhalter mit Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 3 Funktionstasten zur freien Belegung
- 1 Taste zur Abfrage der Torposition
- Automatische Meldung der Fahrtrichtung nach Tastendruck
- Mehrfarbige Signalisierung durch LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

Technische Daten

- Gehäusotyp: Mini
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 3
- Anzahl vorprogrammierter Tasten: 1
- Kanäle: 4
- Antenne: Integrierte Antenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: bidirektional
- Farbe: RAL 9005 RAL 9016
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 92
- Tiefe [mm]: 12
- Gewicht [kg]: 0,04
- Verpackungsbreite: 55
- Verpackungshöhe: 53
- Verpackungstiefe/-länge: 100
- Verpackungsgewicht: 0,114
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000946
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
167535	Sonnenblendenclip für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 10 Stück
140224	Wandhalter Mini für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 5 Stück

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
160384	Digital 663 3-Kanal Mini-Handsender mit Status-Abfrage, bidirektional, 868 MHz bi.linked, 10er-Set	2021-09-01
160391	Digital 663 3-Kanal Mini-Handsender mit Status-Abfrage, bidirektional, 868 MHz bi.linked, 25er-Set	2021-09-01
160398	Digital 663 3-Kanal Mini-Handsender mit Status-Abfrage, bidirektional, 868 MHz bi.linked, 50er-Set	2024-01-18