

Digital 720



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

160904 **Digital 720** USB-Programmiergerät für DM7S-Sender und -Empfänger

Lieferumfang

- USB-Programmiergerät
- · Verbindungskabel USB Typ A/B 1.900 mm
- CD-ROM mit Verwaltungssoftware (Windows XP oder neuer, außer Windows 8)

Merkmale

Merkmale

- Einfache Verwaltung aller Handsender und Empfänger einer Vielzahl von Kunden und Objekten
- Programmiergerät und Software in Deutsch und Englisch zum Auslesen und Beschreiben von Speichermodulen und Handsendern
- Speichermodule mit Handsender-Seriennummern beschreiben (Erstprogrammierung ohne Vor-Ort-Termin)
- · Neue Handsender mit einer virtuellen Seriennummer beschreiben (Handsender einlernen ohne Vor-Ort-Termin)
- Ersatz-Handsender mit einer existierenden Seriennummer beschreiben (Handsender ersetzen ohne Vor-Ort-Termin)
- Installierte Speichermodule auslesen und editieren
- · Handsender-Seriennummern auslesen, falls sie nicht mehr auf dem Gehäuse erkennbar sind

Verwendung



• Für DM7S-Speichermodule und -Handsender. Für Computer mit Betriebssystem Windows XP oder höher (außer Windows 8)

Technische Daten

• Antenne: integriert

• Funkfrequenz: 868 MHz

• Funktechnologie: DM7S

• Funkcodierung: Marantec

• Anschlussart: steckbar

• Schnittstellen: USB 2.0

• Breite [mm]: 105

• Höhe [mm]: 175

• Tiefe [mm]: 55

• Kabellänge [m]: 1,9

• Verpackungsbreite: 135

• Verpackungshöhe: 83

• Verpackungstiefe/-länge: 203

• Verpackungsgewicht: 0,438

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434005361

• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

164986 **Digital 721** Speichermodul mit 1.000 virtuellen Seriennummern