

Récepteur Digital 164,2, 868 MHz multibit



Article

N° d'article	Description
103646	Récepteur Digital 164,2, 868 MHz multibit Récepteur, unidirectionnelle, 868 MHz multi-bit

Contenu de la livraison

- Modulantenne

Utilisation

- Für Comfort 211, 211 accu, 211 solar, 220.2, 250.2, 252.2 und 257.2. Für Control x.51. Für Control x.81. Für Parc 200 und 200 speed mit Control x.22. Für Dynamic vario DC

Données techniques

- Antenne: Antenne filaire
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Type de connexion: Enfichable
- Indice de protection: IP00
- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 60

- Température (min./max.) [°C]: -20/60
- Température (min.) [°F]: -4
- Température (max.) [°F]: 140
- Tension de service [V]: 5 V-DC
- Courant nominal [A]: 0,02
- Largeur [mm]: 37
- Hauteur [mm]: 13
- Profondeur [mm]: 53
- Largeur de l'emballage: 60
- Hauteur de l'emballage: 10
- Profondeur/longueur de l'emballage: 150
- Poids de l'emballage: 0,012
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434001387
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans