# Digital 382



## Artikel

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 122419 | **Digital 382** 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit |

## Lieferumfang

- Handsender mit Batterie
- Wandhalter mit Montagematerial
- Codierstecker

## Merkmale

### Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakten

## Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

## Technische Daten

- Gehäusetyp: Mini
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2
- Kanäle: 2
- Antenne: Integrierte Antenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 7011 RAL 7016
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 86
- Tiefe [mm]: 12
- Gewicht [kg]: 0,02
- Verpackungsbreite: 56
- Verpackungshöhe: 52
- Verpackungstiefe/-länge: 101
- Verpackungsgewicht: 0,066
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434003800
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

## Zubehör

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 167535 | **Sonnenblendenclip** für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 10 Stück |
| 140224 | **Wandhalter Mini** für Mini-Handsender Digital 564, 663, 382 und 384, 5 Stück |

## Vorgänger

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Abkündigung |
|---|---|---|
| 123585 | **Digital 382** 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit | 2023-06-12 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Abkündigung |
|---|---|---|
| 160380 | **Digital 382** 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 10er-Set | 2024-01-19 |
| 160387 | **Digital 382** 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 25er-Set | 2024-01-19 |
| 160394 | **Digital 382** 2-Kanal Mini-Handsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, 50er-Set | 2024-01-19 |