

Digital 890



Article

N° d'article

Description

122036

Digital 890 Émetteur encastré 4 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked

Contenu de la livraison

- Émetteur encastré avec pile
- · Câble de raccordement, 90 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- 4 entrées sans potentiel pour le raccordement de boutons-poussoirs par exemple les boutons-poussoirs câblés deviennent ainsi des boutons-poussoirs radio
- Haute sécurité grâce à la transmission radio cryptée 128 bits AES et au code radio qui change constamment (procédé rolling code)

Utilisation

• Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur bi.linked correspondant)

Données techniques



· Canaux: 4

Antenne: Antenne filaire
Fréquence radio: 868 MHz
Technologie sans fil: bi.linked

• Codage radio: Marantec

· Sens de communication: Unidirectionnel

• Type de connexion: Conventionnel

• Entrées:

4 entrées sans potentiel pour bouton-poussoir (NO)

• Indice de protection: IP20

• Couleur: RAL 7011

Zone de montage: EncastréTempérature (min.)[°C]: -20

• Températures (max.)[°C]: 60

• Température (min./max.)[°C]: -20/60

• Température (min.) [°F]: -4

• Température (max.) [°F]: 140

• Type de batterie: CR2032, 3 V

• Nombre de batteries: 1

Largeur [mm]: 37

• Hauteur[mm]: 30

• Profondeur [mm]: 10

• Largeur de l'emballage: 77

• Hauteur de l'emballage: 18

• Profondeur/longueur de l'emballage: 116

• Poids de l'emballage: 0,02

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434003718

• Numéro de tarif douanier: 85269200

· Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: 2 ans