

Digital 713



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

Digital 713 2-Kanal Universalempfänger mit 2.000 Speicherplätzen und 2 Relais, 24 V, IP20,

unidirektional, 868 MHz DM7S

Lieferumfang

- Mini-Universalempfänger mit Speichermodul
- · 2 Klett-Klebepads

Merkmale

Merkmale

- 2 Kanäle zur freien Belegung
- 2 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Geräte, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS-, EIN/AUS- oder Timer-Funktion (1 bis 1.000 Sekunden) je Kanal separat einstellbar
- Steuerung von zusätzlichen elektrischen Verbrauchern, z. B. Licht
- Steckbares Speichermodul für bis zu 2.000 Handsender
- Programmierung des Speichermoduls erfolgt mithilfe des Programmiergeräts und der Computer-Software
- Kompakte Baugröße

Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate



Technische Daten

• Kanäle: 2

• Anzahl Speicherplätze: 2.000

Antenne: Drahtantenne
Funkfrequenz: 868 MHz
Funktechnologie: DM7S
Funkcodierung: Marantec

· Kommunikationsrichtung: unidirektional

· Anschlussart: konventionell

• Kontaktart: 2 CO

Ausgänge:

2 potentialfreie Relaiskontakte (CO)

Schutzart: IP20Farbe: schwarz

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.) [°F]: 140

• Betriebsspannung [V]: 24 V-AC 24 V-DC

• Betriebsspannungsart: Gleichstrom

Nennstrom [A]: 0,05

 Kontaktbelastung (max.): 24 V-DC/0,5 A

• Breite [mm]: 102

Höhe [mm]: 45

• Tiefe [mm]: 20

• Verpackungsbreite: 87

• Verpackungshöhe: 38

Verpackungstiefe/-länge: 147

• Verpackungsgewicht: 0,063

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434019856

• Zolltarifnummer: 85269200

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre

Zubehör



Artikel-Nr. Beschreibung

102957 **Magnetfuß-Antenne** Magnetfuß-Antenne mit 5 m Kabel, konventionell, 868 MHz

160904 **Digital 720** USB-Programmiergerät für DM7S-Sender und -Empfänger