

Digital 712



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

Digital 712 4-Kanal Universalempfänger mit 2.000 Speicherplätzen und 4 Relais, 230 V, IP54,

unidirektional, 868 MHz DM7S

Lieferumfang

• Universalempfänger mit Speichermodul

Merkmale

Merkmale

- 4 Kanäle zur freien Belegung
- 4 potentialfreie Relaiskontakte zum Schalten elektrischer Geräte, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS-, EIN/AUS- oder Timer-Funktion (1 bis 1.000 Sekunden) je Kanal separat einstellbar
- Steuerung von zusätzlichen elektrischen Verbrauchern, z. B. Licht
- Steckbares Speichermodul für bis zu 2.000 Handsender
- Programmierung des Speichermoduls erfolgt mithilfe des Programmiergeräts und der Computer-Software

Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate



Technische Daten

· Kanäle: 4

• Anzahl Speicherplätze: 2.000

Antenne: DrahtantenneFunkfrequenz: 868 MHzFunktechnologie: DM7S

• Funkcodierung: Marantec

· Kommunikationsrichtung: unidirektional

Anschlussart: konventionellKontaktart: 2 CO + 2 NO

· Ausgänge:

4 potentialfreie Relaiskontakte (2 CO, 2 NO)

Schutzart: IP54Farbe: grau

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.)[°F]: 140

• Betriebsspannung [V]: 230 V/1~

• Betriebsspannungsart: Wechselstrom

Nennstrom[A]: 0,02

 Kontaktbelastung (max.): 230 V-AC/5 A

• Breite [mm]: 120

• Höhe [mm]: 120

• Tiefe[mm]: 60

Verpackungsbreite: 133

• Verpackungshöhe: 70

• Verpackungstiefe/-länge: 142

• Verpackungsgewicht: 0,155

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434005620

• Zolltarifnummer: 85269200

• Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

102957 Magnetfuß-Antenne Magnetfuß-Antenne mit 5 m Kabel, konventionell, 868 MHz

160904 **Digital 720** USB-Programmiergerät für DM7S-Sender und -Empfänger