

Notstrompuffer 230 V/2000 VA



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
188601	Notstrompuffer 230 V/2000 VA Notstrompuffer 230 V/2.000 VA im Gehäuse

Lieferumfang

- Notstrompuffer mit integriertem Laderegler

Merkmale

Merkmale

- Bei Ausfall der Netzspannung schaltet sich das Notstrompuffer-System automatisch zu und versorgt Torsteuerung und Antrieb. Sobald die Netzspannung wieder vorhanden ist, werden Torsteuerung und Antrieb wieder über das Netz versorgt und die Akkumulatoren des Notstrompuffer geladen
- Einfache Inbetriebnahme nach Plug & Play-Prinzip: Akkupuffer und Torsteuerung werden direkt über Schuko-Stecker angeschlossen. Keine zusätzliche Steuerleitung zwischen Akku und Torsteuerung notwendig
- Bei vollgeladenem Akkumulator kann ein Torzyklus über einen Zeitraum von einer Stunde garantiert werden

Verwendung

- Für Antriebe STA 1 und MDF 05 mit Steuerung CS 320 FU

Technische Daten

- Schutzzart: IP44
- Temperatur(min.)[°C]: 0
- Temperatur(max.)[°C]: 40
- Temperatur(min./max.)[°C]: 0/40
- Ausgangsleistung[kW]: 1,4
- Eingangsspannung[V]: 220-240 V-AC
- Ausgangsspannung[V]: 230 V/1~
- Netzfrequenz[Hz]: 50/60
- Akkukapazität[Ah]: 18
- Breite [mm]: 600
- Höhe [mm]: 400
- Tiefe [mm]: 210
- Gewicht [kg]: 25
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 28
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434014387
- Zolltarifnummer: 85078000
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -