

Command 133



Article

N° d'article	Description
161310	Command 133 Bouton-poussoir d'intérieur radio à 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit

Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir intérieur radio avec pile
- Fiche de codage
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- 2 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Copie aisée et directe d'une touche de télécommande sur une autre télécommande grâce à des contacts enfichables

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur Multi-Bit correspondant)

Données techniques

- Nombre de boutons programmables: 2
- Canaux: 2
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Type de bouton-poussoir: Boutons-poussoirs
- Indice de protection: IP20
- Couleur: RAL 9005
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 80
- Hauteur [mm]: 80
- Profondeur [mm]: 25
- Largeur de l'emballage: 89
- Hauteur de l'emballage: 58
- Profondeur/longueur de l'emballage: 90
- Poids de l'emballage: 0,099
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434013472
- Numéro de tarif douanier: 84719000
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans